

装いを新たに新登場

好評を博した漏電遮断器（SBC-4N形）
が、より使いやすく、より携帯しやすくなり
新登場！

RENEWAL!

活線でも単体でも試験可能



- 漏電遮断器の感度電流値及び動作時間の測定ができます。
- 単三中性線欠相保護付き漏電遮断器の動作過電圧値及び過電圧動作時間の測定ができます。
- 漏電遮断器を活線状態で試験できます。
- 漏電遮断器を取り外し、本器で試験できます。（本器から電源を供給します。）
- 漏電遮断器は100V／200V／400Vいずれも試験できます。

仕様

・電源

周波数：50/60Hz
 単体試験 AC100V ±10%
 （リアパネルACインレットから供給）
 活線試験 AC100V、AC200V、AC400V ±10%
 （R、T相から供給）

・出力電圧（単体試験）

AC100V、AC200V、AC400V ±10% スイッチ切換

・出力電流

0～50mA／0～500mA スイッチ切換

・過電圧調整

115V以下～140V以上

・時間測定範囲

0.0ms～99.9999s（分解能 0.1ms）

・時間測定範囲確度

±0.01%rdg +1digit

・電流・電圧計確度

2.5級 アナログメータ（フルスケールの±2.5%）

外形寸法、質量

- ・約300(W)×162(H)×250(D)mm
- ・約4.8kg

改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



デンソクテクノ株式会社

〒144-0033
 東京都大田区東糀谷六丁目4番17号
 OTAテクノCORE 301
 TEL03-6423-8122 FAX03-6423-8123
 E-mail:dtec@densokutechno.co.jp
 URL <http://www.densokutechno.co.jp/>

代理店